

Conference phones for every situation



Konftel 300 – für alle Ihre Telefonkonferenzen

Das Konftel 300 überzeugt durch viele smarte und innovative Funktionen sowie flexible Einsatzmöglichkeiten. Sie können Ihre Gespräche auf einer SD-Speicherkarte aufzeichnen und mit dem Wahlschalter zwischen drei Anschlussmöglichkeiten (analog, Mobiltelefon und USB) wechseln und diese sogar kombinieren. Der Konferenzführer erleichtert die Verbindung von Teilnehmern an unterschiedlichen Konferenzstandorten und kann Teilnehmergruppen speichern. Dies ist eine große Erleichterung bei wiederkehrenden Telefonkonferenzen mit den gleichen Teilnehmern. Das Konftel 300 eignet sich auch perfekt für große Konferenzräume.

Sie können Zusatzmikrofone, ein schnurloses Headset und eine vorhandene Verstärkeranlage anschließen. Und alles selbstverständlich immer in einer kristallklaren Tonqualität dank OmniSound® 2.0, der neuen Generation des patentierten Klangsystems von Konftel. Und das klare und formschöne skandinavische Design des Konftel 300 macht es zu einem attraktiven Blickfang in jedem Konferenzraum.

Die überzeugenden Vorteile des Konftel 300

- OmniSound® 2.0
- Wahlschalter (line mode) für die Auswahl und Kombination unterschiedlicher Telefonanschlüsse – analog, USB, Mobil
- USB-Anschluss für VoIP-Gespräche mit dem Konferenztelefon
- Konferenzführer für einfache Verbindung mehrerer Konferenzstandorte
- Gesprächsaufzeichnung auf SD-Speicherkarte
- Anschluss für schnurloses Headset
- Anschlussmöglichkeit für Zusatzmikrofone für größeren Aufnahmebereich, Zubehör
- Anschluss für Lautsprecheranlage, Zubehör
- Zukunftssicher, kann mit neuen, smarten Funktionen aktualisiert werden
- 2 Jahre Garantie



Viele praktische Funktionen

Das Konftel 300 erweitert den Anwendungsbereich des Konferenztelefons. Neben einer ausgezeichneten Tonqualität bietet es zahlreiche intelligente Funktionen und smarte Zubehörteile.



Konferenzführer für regelmäßige Telefonkonferenzen

Im Konferenzführer kann eine Gruppe von Konferenzteilnehmern gespeichert und sehr einfach angerufen werden. Sie können bis zu 20 Gruppen speichern. Einzelne Teilnehmer werden im Telefonbuch gespeichert.




Anschlüsse wechseln und kombinieren

Neben der klassischen analogen Telefonleitung kann das Konftel 300 auch an einen Computer für VoIP-Gespräche mit „wideband voice“ 7 kHz angeschlossen werden. GSM- und DECT-Telefone werden mit einem Zubehörkabel angeschlossen. Ein Wahlschalter ermöglicht Umschalten und Kombination verschiedener Anschlüsse. Das Konftel 300 hat eine integrierte Brückenfunktion, die Gespräche mit unterschiedlichen Anschlüssen zusammenschaltet.



Gesprächsaufzeichnung auf Speicherkarte

Das Konftel 300 kann Ihre Gespräche oder ein Diktat auf einer SD-Speicherkarte aufzeichnen. Die aufgezeichneten Gespräche kann man dann im Konftel 300 oder mit einem Computer mit Speicherkartenleser wiedergeben.



Für größere Räume erweiterbar

Durch den Anschluss von Zusatzmikrofonen kann der Aufnahmebereich verdoppelt werden. Das im Konftel 300 integrierte Mikrofon mit omnidirektionaler Aufnahmecharakteristik wird dann mit den Zusatzmikrofonen kombiniert und sorgt so für eine optimale Tonaufnahme in größeren Konferenzräumen. Für Vorlesungen kann außerdem ein schnurloses Headset an das Konftel 300 angeschlossen werden.

Für große Vortragssäle besteht darüber hinaus über ein Upgrade die Anschlussmöglichkeit an eine vorhandene Verstärkeranlage.

OmniSound® 2.0 – eine Klangsensation

Alle Konferenztelefone von Konftel sind mit unserem patentierten Soundsystem OmniSound® für kristallklare Tonqualität ausgestattet. Jetzt haben wir OmniSound® noch weiter optimiert. Das Konftel 300 ist mit OmniSound® 2.0 ausgerüstet, das eine noch bessere Tonqualität liefert. Wie OmniSound® 2.0 nutzt auch OmniSound® 2.0 Full-Duplex, ein Mikrofon mit omnidirektionaler Aufnahmecharakteristik und drei Lautsprecher für eine perfekte Tonqualität. Neu bei OmniSound® 2.0 sind „noise suppression“ für die Unterdrückung störender Hintergrundgeräusche, „wideband voice“ für 7 kHz bei VoIP-Gesprächen und ein „Equalizer“ für die individuelle Klangregelung während der Telefonkonferenz.

SOUND DATEN

OmniSound® 2.0 Wideband über USB.

Omnidirektionales Mikrofon.

Mikrofon: analoge Telefonleitung 200–3300 Hz, USB 200–7000 Hz.

Aufnahmebereich bis zu 30 m², < 10 Personen.

Lautsprecher: Lautstärke 90 db SPL 0,5 m, 150–7000 Hz.

Equalizer: weich, neutral, hart.

ANSCHLÜSSE

Analoger Telefonanschluss: 6/6 modular (RJ11) an das öffentliche Telefonnetz oder analoger PBX-Anschluss.

PC-Anschluss: USB 2.0. Mini B.

GSM- und DECT-Anschluss: 6/6 DEC.

Stromversorgung: Netzgerät 100–240 V AC/14 V DC.

Zusatzmikrofone: modular 4/4.

Auxiliary: 4/4 modular für schnurloses Headset oder Verstärkeranlage.

KONTAKTE

Telefonbuch: 50 Kontakte.

Gesprächsgruppen: 20 Gruppen.

GESPRÄCHSAUFZEICHNUNG

Unterstützt die Aufzeichnung auf SD-Speicherkarte bis 2 GB.

DIEBSTAHLSCHUTZ

Diebstahlschutz: Kensington security slot.

ABMESSUNGEN

Größe: Durchmesser: 240 mm, Höhe: 77 mm.

Gewicht: 1 kg.

Farbe: Kohlschwarz.

DISPLAY UND TASTENBLOCK

Display: Hintergrundbeleuchtetes grafisches LCD, 128x64.

Tastenblock: Alphanumerisch 0–9, *, EINF, AUS, Stumm-schaltung, Warteposition (hold), Lautstärke erhöhen, Lautstärke verringern, 5 Tasten für die Navigation im Menüsystem, Wahlschalter (line mode), Konferenzführer.

ZULASSUNGEN

Telekom: TBR21, 47 CFR Part 68/TIA, IC CS-03 Issue 1999/01/01.

EMC: EN301 489-1,3. EN 300 220-1,2, FCC subpart B und C.

Elektrische Schutzklasse: UL 60950-1, EN 60950-1:2001.

UMFELDBEDINGUNGEN

Temperatur: 5° – 40° C.

Luftfeuchtigkeit: 20 – 80 % kondensfrei.

ZUBEHÖR

900102080 Zusatzmikrofone erweitern den Aufnahmebereich von 30 auf 70 m².

900102087 PA Interfacebox.

900102083 Transportkoffer Konftel 300.

900102084 Wandhalterung.

UPGRADES

Konftel PC Suite über USB für die Firmware im Konftel 300.

Kostenloses Upgrade über www.konftel.com/300.

GARANTIE

Zwei Jahre.



Hauptsitz: Konftel AB Box 268, SE-901 06 Umeå, Schweden
 Telefon: +46-(0)90-70 64 89, Fax: +46-(0)90-13 14 35, E-Mail: info@konftel.com,
 Internet: www.konftel.com

Niederlassungen: Großbritannien - uk@konftel.com. Frankreich - emea@konftel.com.
 Indien - india@konftel.com. Deutschland - dach@konftel.com, USA - na@konftel.com.